

# RAPPORT DE VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

N° du rapport : 20240455.22

Trame rapport ENR-04 - Version du 13/01/2023

1/19



ANTILLES PREVENTION INSPECTION  
Contrôle et Formation

## ANTILLES PRÉVENTION INSPECTION ÉLECTRICITÉ

Vérification technique des installations électriques permanentes effectuée dans le cadre des articles R. 4226-14 et R.4722-26 (visite initiale) ou R. 4226-16 (visite périodique) du Code du travail (CdT).

- ☐ Application du Code du Travail dans le cadre d'une vérification initiale (mission ELEM001)  
☒ Application du Code du Travail dans le cadre d'une vérification périodique (mission ELEM002).  
☒ Règlement de Sécurité contre les risques d'incendie dans les établissements recevant du public (mission ELEM005).  
☐ Vérification des installations électriques temporaires (mission ELEM003).  
☐ Inspection électrique dans un cadre autre que réglementaire (mission ELEM004).

### Client - Adresse de facturation :

GENDARMERIE NATIONALE  
Service Immobilier  
97120 SAINT CLAUDE

### Lieu d'intervention :

CASERNE DE SAINT- FRANCOIS & Logements  
Morne à Cayes  
97118 SAINT- FRANCOIS

### Date d'intervention :

14/08/2024

### Désignation - Type d'établissement :

Bureaux – 5<sup>ème</sup> Catégorie

### Périodicité et type de mission:

☒ Annuelle ☐ Ponctuelle ☒ VP ☐ 1<sup>ère</sup> VP ☐ VI

### Inspecteur (signature) :

Daniel PREVOT (API)



### Conclusions:

**DES ANOMALIES ONT ÉTÉ DÉCELÉES, vous reportez à notre récapitulatif des observations**

- ☒ Edition du rapport : 23 / 10 / 2024  
☒ Première édition du rapport ☐ Annule et remplace la précédente édition du \_\_\_ / \_\_\_ / 2024  
☐ Relecture du \_\_\_ / \_\_\_ / 2024 réalisée par :

# RAPPORT DE VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

N° du rapport : 20240455.22

Trame rapport ENR-04 - Version du 13/01/2023

2/19

## SOMMAIRE

| DÉSIGNATIONS                                                                                             | PAGES              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
| <i>Page de Garde - Présentation de la visite</i>                                                         | <i>1</i>           |
| <i>Sommaire</i>                                                                                          | <i>2</i>           |
| <i>Préambule - Déontologie et confidentialité</i>                                                        | <i>3</i>           |
| <i>Récapitulatif des observations</i>                                                                    | <i>4</i>           |
| <i>Renseignements généraux</i>                                                                           | <i>5</i>           |
| <i>Conditions et réalisation de la mission – Résultats et mesurages et essais</i>                        | <i>6</i>           |
| <i>Annexe A : Symboles et abréviations</i>                                                               | <i>7</i>           |
| <i>Annexe B : Méthode et étendue de la vérification</i>                                                  | <i>8</i>           |
| <i>Textes de référence et Caractéristiques de la source d'alimentation – Mesure de la prise de terre</i> | <i>9</i>           |
| <i>Éclairage de sécurité – Classement des locaux (IP)</i>                                                | <i>10</i>          |
| <i>Distribution interne</i>                                                                              | <i>11 &amp; 12</i> |
| <i>Récepteurs</i>                                                                                        | <i>12 &amp; 14</i> |
| <i>Avis sur articles (4 pages)</i>                                                                       | <i>15 à 18</i>     |
| <i>Synoptique de l'installation électrique basse tension</i>                                             | <i>19</i>          |

## PRÉAMBULE

Nous avons le plaisir de vous adresser le rapport rédigé au terme de la mission d'inspection que vous nous avez confiée dans le cadre de la prévention des risques d'accident. Élaboré selon un processus défini dans le système de management d'ANTILLES PREVENTION INSPECTION, conforme aux exigences réglementaires et normatives applicables à chaque type de prestation fournie, notre rapport a pour objectif de contribuer à cette prévention. Il présente notamment, les observations relevées sur vos installations ou équipements.

Nos observations décrivent l'écart constaté par rapport au référentiel indiqué dans le rapport. Des recommandations sur les suites à donner peuvent y être associées, cependant, le choix de la solution définitive vous appartient. Si une vérification n'a pas pu être effectuée, cette information est mentionnée et justifiée. Les observations et résultats figurant dans ce rapport sont exprimés en fonction des informations recueillies, des conditions de vérifications et des constats réalisés à la date de notre intervention.

Deux annexes en fin de rapport précisent, d'une part la signification des symboles et abréviations utilisés dans le corps du rapport, et d'autre part, la méthodologie des mesurages et essais réalisés et les critères d'appréciation des résultats obtenus. Conformément à l'arrêté du 26 décembre 2011, seuls sont indiqués les résultats des mesurages faisant apparaître une non conformité, ainsi que la valeur de résistance des prises de terre pour autant que leur mesure ait un sens.

Pour obtenir des renseignements complémentaires ou fournir des informations susceptibles de modifier nos observations ou avis, vous voudrez bien adresser un courrier au responsable de la mission dont l'adresse figure en pied de chaque page en rappelant le numéro de ce rapport.

Propriété, conservation.

Ce rapport, est la propriété du client qui doit en assurer l'archivage et la conservation. Établi dans le cadre d'une vérification réalisée pour répondre à une prescription réglementaire définie par le Code du travail, ce rapport doit être conservé dans les conditions définies par l'article D.4711-3 : "Sauf dispositions particulières, l'employeur conserve les documents concernant les vérifications et contrôles mis à la charge des employeurs au titre de la santé et de la sécurité au travail des cinq dernières années et, en tout état de cause, ceux des deux derniers contrôles ou vérifications."

Confidentialité.

Sauf demande particulière du ministère du travail ou des auditeurs dans le cadre de notre accréditation, ou réclamation par voie judiciaire, ANTILLES PREVENTION INSPECTION ne transmettra le rapport à un tiers, ou ne fournira un quelconque renseignement relatif à l'établissement vérifié, qu'avec l'accord préalable du client.

Identification des équipements.

Dans ce rapport, les équipements et installations sont identifiés en fonction de votre propre système d'identification. Toutefois, certains petits matériels peuvent être traités en lot : seul le nombre d'appareils vérifiés est alors mentionné. En cas d'anomalie, l'appareil est identifié sans ambiguïté dans le libellé de l'observation.

## RÉCAPITULATIF DES OBSERVATIONS

| N° d'obs. | Première Apparition de l'obs. | Libellé et localisation de l'observation                                                                                                                                                                                                                                                                                     | Articles de référence | Suite à donner |
|-----------|-------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|----------------|
| 1         | 14/11/2022                    | Des BAES (bloc autonome d'éclairage de sécurité) n'ont pas fonctionné lors de nos essais. Remettre de fonctionnement les blocs de secours suivants :<br>- Couloir.                                                                                                                                                           | A.14/12/2011 Art.11   |                |
| 2         | 14/11/2022                    | Mauvaise résistance de continuité de terre sur le récepteur :<br>- Photocopieur TOSHIBA,<br>- Broyeur IDEAL.<br>Interconnexion des masses métalliques au conducteur de protection à réaliser ou à améliorer (mauvais resserrage, par exemple).<br>Mesure d'isolement relevée : 20 MΩ (mégohm)                                | NF C15-100 544        |                |
| 3         | 17/12/2018                    | La protection du volet roulant est inadaptée au regard de la canalisation utilisée. L'augmentation du calibre thermique du disjoncteur face aux coupures impestives rencontrées n'est pas la bonne solution (nous contacter au besoin). Le réglage du relais magnétique est inapproprié (rappel observation).                | NF C15-100 533-536    |                |
| 4         | 17/12/2018                    | Des repères sont manquants sur les protections électriques (disjoncteurs) en façade de coffret, quelques oublis. Identifier de façon claire et durable les organes de protection dans chaque armoire ou coffret de distribution.<br>- A compléter sur l'ensemble des coffrets (voir nos feuillets « distribution interne »). | NF C15100 Art.514.1   |                |

# RAPPORT DE VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

N° du rapport : 20240455.22

Trame rapport ENR-04 - Version du 13/01/2023

5/19

## RENSEIGNEMENTS GENERAUX CODE DU TRAVAIL ET ARRÊTÉS D'APPLICATIONS

### Cadre de la vérification

Établissement - Activité principale

☒ Caserne de Gendarmerie Nationale

Type de vérification réalisée – Réglementation appliquée - Type & contexte de l'installation vérifiée.

☐ Mission ELEM001 (Art. R4226-14 et R. 4722-26 du Code du travail et arrêtés d'applications).

Installation permanente ou temporaire vérifiée sur demande de l'inspecteur du travail (sans rapport de visite antérieur).

☒ Mission ELEM002 (Art. R4226-16 du Code du travail et arrêtés d'applications).

Installation permanente, sans modification de structure, vérification menée sur la base d'un rapport antérieur.

☐ Mission ELEM003 (Art. R4226-21 du Code du travail et arrêtés d'applications).

Installation temporaire avant mise sous tension.

☐ Mission ELEM004 (Inspection menée hors du champ réglementaire)

Les contours de la vérification sont définis sur la page de garde du rapport.

☐ Référentiel(s) spécifique(s) :

☒ Mission ELEM005 (Application du règlement de sécurité des ERP)

☒ Arrêté du 22/06/1990 (ERP 2<sup>ème</sup> Groupe)

☐ Arrêté du 25/06/1680 (ERP 1<sup>ER</sup> Groupe) ☐ Voir notre rapport spécifique associé pour la partie ERP

### Renseignements sur le dernier rapport de vérification présenté.

☒ Périodique ☐ Initiale ☐ Néant

☒ Bureau de contrôle : API (VP)

☒ Référence du dernier rapport : 20230216 (VP)

☒ Date de la dernière vérification : 14/11/2022 (VP)

### Contexte de la vérification

**Installations concernées:** Ensemble des installations électriques.

Partie(s) de la mission non réalisée(s)

☒ Sans objet

☐ Préciser :

Accompagnateur – Nom et Qualité.

☒ Non accompagné ☐ Nom :

☐ Exploitant ☐ Électricien ☐ Autre : Représentant l'exploitant

Limites de l'accompagnement : ☐ Total ☐ Partiel

**Date de vérification :** 14/08/2024

Durée de la vérification : 0.5 jour

Nom du vérificateur : Daniel PREVOT

Manœuvres de coupures :

☒ Les coupures ont été réalisées sur l'ensemble des circuits

☐ Coupure non réalisée à la demande du client, à préciser :

Observations communiquées à :

☒ Exploitant (ou à son représentant) ☐ L'électricien

L'Adjudant Chef DAGORN Julien (Chef SIL BSF COMGENDGP).

☐ A l'accompagnateur

Transmissions des observations

☒ Par rapport de vérification ☐ Oralement ☐ Constat d'intervention

L'Adjudant Chef DAGORN Julien (Chef SIL BSF COMGENDGP).

### Registre de sécurité

☒ Présenté et visé à l'issue de la vérification.

☐ Non visé, non présenté.

Modification de structure de l'installation électrique depuis la vérification précédente :

☒ Sans objet

Extension de l'installation électrique depuis la vérification précédente :

☒ Sans objet

### Éléments d'informations communiqués

Plan des locaux avec indication des locaux à risques particuliers d'influences externes :

☒ Proposé par le vérificateur

Schémas unifilaires des installations électriques :

☒ Disponible auprès de l'établissement

Déclaration CE de conformité notices d'instruction des matériels installés dans les locaux ou emplacements à risques d'explosion :

☒ Sans objet, il n'a pas été porté à notre connaissance des zones à risque d'explosion.

Liste avec effectif maximal des différents locaux ou bâtiments :

☐ Déclaration de l'exploitant

☐ Type :

☒ Effectif théorique du public : 50 personnes

☒ Effectif proposé par le vérificateur

☒ Catégorie : 5<sup>ème</sup>

☒ Effectif du personnel : 10 personnes

☐ Commission de sécurité

☐ PV :

☒ Effectif total : 60 personnes

# RAPPORT DE VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

N° du rapport : 20240455.22

Trame rapport ENR-04 - Version du 13/01/2023

6/19

## CONDITIONS DE REALISATION DES MESURAGES

### • Appareils de mesure utilisés :

Appareil de mesure de marque FLUKE – Type : 1663DEXL - N° interne : 2017001

Mesureur de continuité, Mégohmmètre ; Mesureur de terre par impédance ou piquets de référence ; Testeur / déclencheur des dispositifs différentiels.

### • Méthodologies et critères d'appréciations :

Confier en Annexe B du présent rapport.

## RESULTATS MESURAGE ET ESSAI

### • Mesurages

Seuls les mesurages des résistances de prise(s) de terre sont indiqués ci-après, pour autant que la mesure ait un sens.

Les autres mesurages sont réalisés dans les conditions indiquées en Annexe B et seuls les résultats faisant apparaître une non conformité figurent dans le « Récapitulatif des observations ».

### • Mesurages lors de vérifications initiales

La valeur de résistance de la continuité lors des visites initiales seront issues du tableau DC §6.1 du guide UTE C15-105. En l'absence d'une note de calcul présentée par le client, une observation sera formulée dans ce sens, afin de valider le réglage des lcc choisis, exemple en schéma TN...

Tableau DC – Valeurs maximales de la résistance des conducteurs de protection en schéma TN pour  $U_0 = 230$  volts et un temps de coupure de 0,4 seconde

| Courant assigné du dispositif de protection $I_n$ (A) | Résistance $R_o$ des conducteurs de protection en ohms |             |                              |                          |        |        |
|-------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|-------------|------------------------------|--------------------------|--------|--------|
|                                                       | Fusibles gG                                            | Fusibles aM | Disjoncteurs industriels (*) | Disjoncteurs domestiques |        |        |
|                                                       |                                                        |             |                              | Type B                   | Type C | Type D |
| 10                                                    | 1,37                                                   | 0,89        | 1,15                         | 2,3                      | 1,15   | 0,57   |
| 16                                                    | 1,01                                                   | 0,55        | 0,72                         | 1,44                     | 0,72   | 0,36   |
| 20                                                    | 0,76                                                   | 0,44        | 0,58                         | 1,15                     | 0,58   | 0,29   |
| 25                                                    | 0,61                                                   | 0,35        | 0,46                         | 0,92                     | 0,46   | 0,23   |
| 32                                                    | 0,41                                                   | 0,28        | 0,36                         | 0,72                     | 0,36   | 0,18   |

### • Examens et Essais

Seuls les résultats des examens et essais défectueux sont indiqués à la page 4 de notre présent rapport « Récapitulatif des observations ».

### • Échantillonnage des continuités

Conformément à l'arrêté du 26/12/211 relatif au contenu des rapports. Uniquement en vérification périodique, avec le rapport précédent, la moitié des prises de courant accessibles dans les bureaux pourront être contrôlées à 50% par an, pour atteindre la totalité des continuités sur deux années consécutives. De la même façon, les points lumineux seront contrôlés à hauteur d'un tiers par an, pour atteindre la totalité des mesures de continuité lors de la troisième année d'inspection. Pour les trois premières années et de façon cyclique par la suite, voici l'échantillonnage choisis : L'absence de localisation relevées et/ou précisées ci-dessous, signifie que la totalité des continuités ont été réalisées, sans recours à l'échantillonnage.

|            | Localisation des mesures des continuités                                                                                                                                                                                                          |
|------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Éclairage  | <input type="checkbox"/> 1/3 :<br><input type="checkbox"/> 2/3 :<br><input type="checkbox"/> 3/3 :<br><input checked="" type="checkbox"/> : Ensemble des points lumineux <input type="checkbox"/> 1 <sup>ère</sup> VP <input type="checkbox"/> VI |
| PC bureaux | <input type="checkbox"/> 1/2 :<br><input type="checkbox"/> 1/2 :<br><input checked="" type="checkbox"/> : Ensemble des prises de courant <input type="checkbox"/> 1 <sup>ère</sup> VP <input type="checkbox"/> VI                                 |
| Autres PC  | <input checked="" type="checkbox"/> : Ensemble des prises de courant                                                                                                                                                                              |

### • Localisation des éléments vérifiés

Dans nos feuillets récepteurs, dans la colonne « continuité » apparaît le résultat de nos examens et mesures (B, M, ou CLII). Le nombre des éléments vérifiés par échantillonnage est indiqué devant la lettre V. La localisation précise est alors définie par le titre du paragraphe du local ou de l'étage pris en compte.

## OBSERVATIONS SELON LES ARTICLES DU CODE DU TRAVAIL & ARRETES ET NORMES

### • Expression des observations

Vous trouverez l'intégralité de nos observations au feuillet n°4 intitulé « Récapitulatif des observations ».

L'observation est libellée sous forme de constat, puis sous forme de non-conformité au texte de référence.

Vous trouverez la référence réglementaire de l'observation décelée et numérotée en fin de rapport au chapitre « Avis sur articles ».

### ANNEXE A : Symboles et abréviations

#### Domaines de tension

COURANT ALTERNATIF (AC) COURANT CONTINU LISSE (DC)

T.B.T. : Domaine Très Basse Tension U  $\delta$  50 V U  $\delta$  120 V

B.T. : Domaine Basse Tension 50 V < U  $\delta$  1000 V 120 V < U  $\delta$  1500 V

H.T.A. : Domaine Haute Tension A 1000 V < U  $\delta$  50 000 V 1500 V < U  $\delta$  75 000 V

H.T.B. : Domaine Haute Tension B 50 000 V < U 75 000 V < U

TBTS : Très Basse Tension de Sécurité, tension du domaine TBT lorsque la source d'alimentation, les circuits et les matériels répondent aux prescriptions réglementaires et normatives spécifiques

TBTP : Très basse Tension de Protection : Très basse tension de sécurité dont un point est relié à la terre

TBTF : Très Basse Tension Fonctionnelle, tension du domaine TBT ne répondant pas aux prescriptions exigées pour la TBTS ou la TBTP

#### Classement des locaux selon les influences externes de la NF C 15-100

Les conditions normales correspondent en général à l'indice 1

AE 1 Présence négligeable de corps solides IP 0X

Protection contacts directs avec le doigt IP 2X

AE 2 Présence de petits objets (  $\epsilon$  2,5 mm) IP 3X

AE 3 Présence de très petits objets (  $\epsilon$  1 mm) IP 4X

AE 4 Présence de poussières IP 5X / 6X

AD 1 Présence d'eau négligeable IP X0

AD 2 Chute de gouttes d'eau IP X1

AD 3 Eau en pluie IP X3

AD 4 Projection d'eau IP X4

AD 5 Jets d'eau IP X5

AD 6 Paquets d'eau IP X6

AD 7 Immersion IP X7

AD 8 Submersion IP X8

AG 1 Chocs mécaniques faibles (0,2 J) IK 02

AG 2 Chocs mécaniques moyens (2 J) IK 07

AG 3 Chocs mécaniques importants (5 J) IK 08

AG 4 Chocs mécaniques très importants (20 J) IK 10

Code IP Degré de protection (corps solides et eau)

Code IK Degré de protection (impacts mécaniques)

AF1 Corrosion négligeable

AF2 Corrosion d'origine atmosphérique

AF3 Corrosion intermittente ou accidentelle

AF4 Corrosion permanente

AH2 Vibrations

BA2 Présence d'enfants

BA3 Présence de handicapés

BA4,5 Personnel averti

BB2 Résistance du corps faible (mouillé)

BB3 Résistance du corps très faible (immergé)

BC4 Enceintes conductrices exigües

BD2 Evacuation longue (I.G.H.)

BD3 Evacuation encombrée (E.R.P.)

BE1 Risques dus aux matières négligeables

BE2 Risques d'incendie

BE3 Risques d'explosion

BE4 Risques de contamination alimentaire

UL Tension limite conventionnelle de sécurité

Uc Tension de contact présumée

#### Classes des matériels

0 Pas de moyen de protection par mise à la terre

I Protection par mise à la terre

II Isolation double ou renforcée, par construction ou par installation

III Alimentation en TBTS ou en TBTP

#### Liaisons équipotentielles - Schémas - Prises de terre - Résistance de continuité

LEP Liaison équipotentielle principale, elle assure l'équipotentialité de toutes les masses et des éléments conducteurs étrangers à l'installation électrique pénétrant dans le bâtiment ou sur l'emplacement considéré

LES Liaison équipotentielle supplémentaire réunissant aux masses tous les éléments conducteurs simultanément accessibles, y compris les structures métalliques

IT La source d'alimentation est isolée, ou un point est relié à la terre par l'intermédiaire d'une impédance, les masses étant reliées à la terre

TN Un point de l'alimentation est relié directement à la terre, les masses étant reliées à ce point

TN-C Les conducteurs neutre et de protection (PEN) sont confondus dans l'ensemble de l'installation

TN-S Les conducteurs neutre (N) et de protection (PE) sont distincts

TN-C-S Les conducteurs neutre et de protection sont confondus dans une partie de l'installation

TT Un point de l'alimentation est directement relié à la terre, et les masses à une prise de terre distincte

Ra Terre des masses de l'installation Rn Terre du neutre Rp Terre des masses du poste

Rc Résistance de continuité du conducteur de protection (PE) mesurée entre une masse et l'équipotentialité principale

#### Appareillages de coupure et protection

AD Fusible « accompagnement disjoncteur »

aM Fusible « accompagnement moteur »

C Contacteur CPI Contrôleur permanent d'isolement

D Disjoncteur

DC Discontacteur d' Fonction « différentiel résiduel »

DR Dispositif à courant différentiel résiduel

FU Fusible GL, gl, gF, gG Fusible « Distribution »

HPC Haut pouvoir de coupure

I Interrupteur IPSO Sonde ipsotherme

PC Alimentation par prise de courant

RM Relais magnétique

RMT Relais magnétothermique RT Relais thermique

S Sectionneur

SP Sans protection

In Courant nominal ou assigné

Ir Courant de réglage thermique PdC Pouvoir de coupure

Im Courant de réglage du déclenchement instantané (magnétique) ou type normalisé (B=5In, C=10In, D=20In, L=3,85In, U=8,8In)

Idn Courant différentiel nominal ou assigné Essai Id Essai du dispositif Différentiel Résiduel

EXEMPLES SFU 43 : Sectionneur tétra-polaire équipé de 3 fusibles Nr Déclencheur sur le neutre de calibre

Dd44 : Disjoncteur différentiel tétra-polaire équipé de 4 déclencheurs réduit, Exemple : D43+Nr

#### Divers

BAES - AEAS bloc autonome d'éclairage de sécurité

B Bon

BAPI bloc autonome portatif d'intervention

CI Câblage interne

CNA Coupure non autorisée

DP Distribution publique

EC ou ECL : Appareil d'éclairage

EEx Matériel utilisable en atmosphère explosive (marquage CENELEC)

Ib Courant d'emploi d'une canalisation

Cdt Code du Travail

Izc Courant admissible d'une canalisation compte tenu du facteur global de correction

Ik Courant de court-circuit (Ik3 : triphasé - Ik2 : biphasé - Ik1 : monophasé)

Isol. Isolement

JdB Jeu de barres

M Mauvais

INAC Inaccessible

NE Non effectué(e)

NV Non vérifié V vérifié

ND, NI Non déterminé(e) non identifié

SI Sans indication

SO Sans objet

Rc Résistance de continuité

TP Transformateur de tension

Nbr : nombre

TC Transformateur de courant

Uo Tension nominale Phase-Terre

Ucc Tension de court-circuit (en %)

U Tension nominale entre phases

BI Biphasé

MONO Monophasé

TRI Triphasé

### Annexe B : Étendue, méthodologie des mesurages et critères d'appréciation des résultats

#### Mesurage de la résistance d'isolement en Basse Tension

La résistance d'isolement des circuits et matériels BT est mesurée entre conducteurs actifs et terre, sous une tension d'essai spécifiée de 500 V en courant continu pour une résistance d'isolement égale à 0,5 Mégohm. Les mesurages d'isolement ne portent que sur les circuits pour lesquels le fonctionnement du dispositif DR a été constaté défectueux, les circuits alimentant des matériels BT fixes dont la mise à la terre s'est avérée défectueuse, et tous les appareils amovibles présentés, à l'exclusion dans tous les cas des matériels de classe II ou de classe III (TBTS ou TBTP), ainsi qu'à l'exclusion des matériels comportant des dispositifs électroniques, car ils sont susceptibles d'être détériorés par l'application de la tension fournie à vide par l'appareil de mesurage. Seules les résistances d'isolement défectueuses au sens de la NF C 15-100 §612.3, c'est à dire inférieures à 0,5 Mégohm, sont mentionnées sur le rapport.

#### Mesurage de la résistance de continuité

La vérification de la continuité des conducteurs de protection est effectuée à l'aide d'un ohmmètre ou d'un milli-ohmmètre. Dans le cas d'un schéma TT, quelque soit la nature de la vérification, la valeur de la résistance de continuité entre toute masse et le point le plus proche de la liaison équipotentielle ne devra pas excéder 2 Ohms. De plus, dans le cas d'un schéma TN et IT, cette valeur est correcte si la valeur mesurée satisfait aux prescriptions du guide UTE C 15-105 §D6. La mesure de la résistance de continuité est réalisée :

- Sur tous les appareils fixes, tous les appareils amovibles y compris les prolongateurs et accessoires présentés.
- Sur la totalité des appareils d'éclairage et des prises de courant lors des visites initiales.
- Entre chaque niveau de la distribution et le niveau suivant, (vérification visuelle des connexions en cas d'impossibilité).
- Sur le tiers des appareils d'éclairage fixes, la moitié des prises de courant accessibles dans les locaux de bureaux, et la totalité des prises de courant dans les autres locaux lors des vérifications périodiques.

En cas de non recours à l'échantillonnage, la totalité des équipements précédemment cités seront mesurés (voir notre § résultats, mesurages et essais)

Dans le cadre d'une vérification initiale, en l'absence d'une note de calcul présentée par le client, une observation sera formulée dans ce sens : "... afin de valider le réglage des lcc choisis, nous présenter la note de calcul fournis par votre installateur..." (dans le cas de schéma, TN et IT par exemple).

#### Essai des dispositifs à courant différentiel résiduel (Dispositifs DR)

Tous les dispositifs DR sont essayés soit par création d'un défaut réel sur l'installation, lorsque le schéma, les conditions d'exploitation et le maintien de la sécurité des personnes le permettent, soit par un essai amont-aval dans le cas contraire. Il est également vérifié le fonctionnement par action sur le bouton « Test », lorsqu'il existe. Seules les valeurs des courants de déclenchement situées hors des limites de la plage de fonctionnement normalisée, c'est à dire inférieures à  $I_{dn}/2$  ou supérieures à  $I_{dn}$  sont mentionnées sur le rapport, en l'absence de déclenchement il est indiqué « M ».

#### Essai des contrôleurs permanents d'isolement (CPI)

Tous les CPI sont essayés au bouton « Test » et par création d'un défaut réel sur l'installation, pour autant qu'il n'en existe pas déjà un, l'efficacité du report de la signalisation est également contrôlé. La valeur de la résistance pour laquelle la signalisation est obtenue est comparée au seuil indiqué sur le matériel, en tenant compte de l'influence sur l'essai de la résistance d'isolement global de l'installation. Seules les valeurs faisant apparaître une non-conformité sont mentionnées sur le rapport.

#### Mesurage de la résistance des prises de terre

Cette mesure est effectuée en choisissant suivant l'installation, l'une des méthodes ci-après :

En régime TT : par mesure de boucle. Le résultat est satisfaisant si la résistance mesurée, est inférieure au quotient de la tension limite conventionnelle par la sensibilité du différentiel principal. Cette méthode donne un résultat par excès.

En régime IT, TN et avant mise sous tension : mesure à l'aide d'un telluromètre. Le résultat de la mesure est satisfaisant s'il est inférieur ou égal aux seuils fixés par les réglementations en vigueur suivant l'utilisation de la prise de terre (NF C 15-100, NF C 13-100, NF C 13-200 etc...).

# RAPPORT DE VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

N° du rapport : 20240455.22

Trame rapport ENR-04 - Version du 13/01/2023

9/19

## TEXTES DE REFERENCE

- ☒ A. du 26/12/2011  
☐ Art. 4226- 14 et 4726-26 du Code du Travail  
☒ Art. 4226- 16 du Code du Travail  
☐ Art. 4226- 21 du Code du Travail
- ☐ Visite initiale  
☒ Visite périodique  
☐ Installation temporaire
- ☐ Première visite périodique
- ☒ Code de la Construction et de l'Habitation (art. R123-1 à R123-55)  
☒ Règlement de sécurité incendie des établissements recevant du public.  
☒ 2<sup>ème</sup> Groupe – Arrêté du 22/06/1990 modifié  
☐ 1<sup>ER</sup> Groupe – Arrêté du 25/06/1980 modifié (vous reportez également à notre rapport spécifique ERP).

## NORMES EN VIGUEUR (intitulés des versions et/ou derniers amendements)

- ☐ NFC 13-100 (04/2015) ☐ NFC 13-200 (06/2018) ☐ NFC 15-211 (08/2006)  
☒ NFC 15-100 (11/2015) ☐ NFC 15-150 (10/1998) ☐ NFC 17-200 (09/2016)

## GUIDES de REFERENCE

NFC 15-103 (03/2004)  
NFC 15-105 (07/2003)

## CARACTERISTIQUES DE L'ALIMENTATION ELECTRIQUE NORMALE ET SECOURUE

- ☒ Livraison distributeur ☐ Arrivée haute tension ☐ Photovoltaïque  
☒ Arrivée basse Tension ☐ Transformateur HT/BT ☐ Depuis une armoire :  
☐ Monophasé ☒ Triphasé ☒ Depuis le disjoncteur de branchement : Dd43-30A-0.5A

- Puissance :  
☐ 6kVA ☐ 9kVA ☐ 12kVA ☒ 18kVA ☐ 24kVA ☐ 36kVA ☐ Autre : kVA

- Schéma de liaison à la terre (source normale) :  
☒ TT ☐ TNS ☐ TNC ☐ IT

- Surtension :  
☐ Mise à la terre du neutre ☐ Limiteur ☐ Paratonnerre  
☐ Parafoudre ☒ Sans objet ☐ Néant

- Intensité de court circuit :  
☒ Présumé : 3kA ☐ Calculé :  
☐ Information distributeur : ☐ Autre :

## INFORMATIONS SUR L'INSTALLATION

- Nature de la prise de terre  
☐ Piquet de terre ☐ Fond de fouille  
☒ Non communiqué

- Méthode de mesure de terre (Barrette de mesure fermée) :  
☒ Par impédance de boucle ☐ Méthode des piquets  
☒ Valeur mesurée : 6 Ohms ☒ Valeur précédente : 5 Ohms

- ☒ Groupe électrogène :  
Marque : SDMO Modèle/type : JM3003008715 Puissance (kVA) : 30  
Tension (V) : 400 Schéma de Liaison à la terre : TNS

# RAPPORT DE VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

N° du rapport : 20240455.22

Trame rapport ENR-04 - Version du 13/01/2023

10/19

## ÉCLAIRAGE DE SÉCURITÉ

### ➤ Éclairage de sécurité :

- ☐ A. du 10/11/1976
- ☐ A. du 26/02/2003.
- ☒ A. du Règlement ERP.
- ☒ A. 14/12/2011.
- ☒ Par BAES ☐ BAES associés à des BAEH ☐ Par source centrale
- ☐ Autre, précisé : Pas de BAES, présence de lampes portatives.
- ☐ Commande centralisée en place et efficace.
- ☐ Fonctionnement de l'éclairage de sécurité satisfaisant.
- ☐ Implantation satisfaisante.
- ☒ Voir observation n°1

## CLASSEMENT DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS

| ADAPTATION DES INFLUENCES EXTERNES AUX MATÉRIELS ET CANALISATIONS |           |           |           |            |            |    |                                                                |                                                         |              |
|-------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|----|----------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|--------------|
| Extrait du Guide UTE C 15-103 & Avis du vérificateur              |           |           |           |            |            |    |                                                                |                                                         |              |
| Type de locaux                                                    | AE<br>(1) | AD<br>(1) | AG<br>(1) | IP<br>Mini | IK<br>Mini | BE | Autres codifications<br>Voir la partie 512 de la<br>NFC 15-100 | Adaptation aux<br>matériels et aux<br>canalisations (2) | N°<br>d'Obs. |
| Caserne - Bureaux                                                 | 1         | 1         | 1         | 20         | 02         | 1  |                                                                | B                                                       |              |
| Sanitaires (Toilettes)                                            | 1         | 1         | 1         | 20         | 02         | 1  |                                                                | B                                                       |              |
| Vestiaires                                                        | 1         | 1         | 1         | 20         | 02         | 1  |                                                                | B                                                       |              |
| Dépôt classique                                                   | 1         | 1         | 3         | 20         | 08         | 1  |                                                                | B                                                       |              |
| Gaine technique (service électrique)                              | 1         | 1         | 2         | 20         | 07         | 1  |                                                                | B                                                       |              |
| Terrasse et galerie couverte                                      | 1         | 2         | 2         | 21         | 07         | 1  |                                                                | B                                                       |              |
| Extérieur non couvert                                             | 1         | 4         | 2         | 24         | 07         | 1  |                                                                | B                                                       |              |
| Archives                                                          | 1         | 2         | 1         | 21         | 02         | 2  |                                                                | B                                                       |              |

Il n'a pas été porté à notre connaissance l'existence de zones à risque d'explosion.

(1) - L'expression des codifications est indiquée à l'annexe A (abréviations) dans ce rapport.

(2) - M (mauvais) indique une incompatibilité du matériel ou des canalisations par rapport aux conditions d'influences externes.

- B (bon) indique que le matériel et les canalisations sont adaptés aux conditions d'influences externes.

# RAPPORT DE VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

N° du rapport : 20240455.22

Trame rapport ENR-04 - Version du 13/01/2023

11/19

## DISTRIBUTION INTERNE BASSE TENSION

| Localisation du coffret de distribution : Général EDF – Local TGBT (IP20)       |                               |           |              |           |             |              |            | Rc = B       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------|-----------|--------------|-----------|-------------|--------------|------------|--------------|-----------|
| Désignation<br>Repère du circuit – Type - Nbr                                   | Section<br>(mm <sup>2</sup> ) | Iz<br>(A) | In/Ir<br>(A) | Im<br>(A) | PdC<br>(kA) | Isol<br>(MΩ) | Idn<br>(A) | Essai<br>(A) | Obs<br>N° |
| Général d'abonné EDF – Dd43                                                     | 4x16                          | 89        | 60           |           |             |              | 0.5        | 0.4          |           |
| Localisation du coffret de distribution : Armoire générale – Local TGBT (IP 20) |                               |           |              |           |             |              |            | Rc = B       |           |
| Général – I4                                                                    | CI                            |           | 100          |           |             |              |            |              |           |
| Tension EDF – Dd43                                                              | 4x1.5                         |           | 10           | C         | 4.5         |              | 0.3        | 0.1          |           |
| Éclairage extérieur – Dd43                                                      | CI                            |           | 16           | C         | 4.5         |              | 0.3        | 0.1          |           |
| Commande & voyant D21 x2                                                        | CI                            |           | 3            | C         | 4.5         |              |            |              |           |
| NI – Id4                                                                        | CI                            |           | 63           |           |             |              | 0.3        | 0.2          | 4         |
| Départs TDC/LT – D21 x6                                                         | 3x2.5                         |           | 25           | C         | 4.5         |              |            |              |           |
| Général Divers – Id4                                                            | CI                            |           | 40           |           |             |              | 0.3        | 0.1          |           |
| Départ AJ – D21                                                                 | 3x2.5                         |           | 25           | C         | 4.5         |              |            |              |           |
| Départs portail – D21 x2                                                        | 3x2.5                         |           | 16           | C         | 4.5         |              |            |              |           |
| Général CLIM – Id4                                                              | CI                            |           | 40           |           |             |              | 0.3        | 0.1          |           |
| Départs clim – D21 x2                                                           | 3x2.5                         |           | 16           | C         | 4.5         |              |            |              |           |
| Départs clim – D21 x6                                                           | 3x2.5                         |           | 10           | C         | 4.5         |              |            |              |           |
| NI – Dd21                                                                       | 3x2.5                         |           | 20           | U         | 4.5         |              | 0.03       | 0.01         | 4         |
| Général Divers – Id4                                                            | CI                            |           | 63           |           |             |              | 0.3        | 0.1          |           |
| Départs divers – D21 x2                                                         | 3x2.5                         |           | 20           | C         | 4.5         |              |            |              |           |
| Volet roulants & Rideau Métal – D21 x2                                          | 3x2.5                         |           | 32           | C         | 4.5         |              |            |              | 3         |
| Départs PC – D21 x2                                                             | 3x2.5                         |           | 16           | C         | 4.5         |              |            |              |           |
| PC Plaque – Dd21                                                                | 3x6                           | 57        | 32           | C         | 4.5         |              | 0.03       | 0.02         |           |
| Général Technique – Id4                                                         | CI                            |           | 25           |           |             |              | 0.3        | 0.1          |           |
| Départs Alarme – D21 x4                                                         | 3x1.5                         |           | 10           | C         | 4.5         |              |            |              |           |
| Général ECL 1 – Id4                                                             | CI                            |           | 25           |           |             |              | 0.3        | 0.1          |           |
| Départs ECL – D21 x5                                                            | 3x1.5                         |           | 10           | C         | 4.5         |              |            |              |           |
| Général ECL 2 – Id4                                                             | CI                            |           | 25           |           |             |              | 0.3        | 0.1          |           |
| Départs ECL – D21 x5                                                            | 3x1.5                         |           | 10           | C         | 4.5         |              |            |              | 1         |

# RAPPORT DE VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

N° du rapport : 20240455.22

Trame rapport ENR-04 - Version du 13/01/2023

12/19

## DISTRIBUTION INTERNE BASSE TENSION

| Localisation du coffret de distribution : Armoire générale – Local TGBT (IP 20) |       |  |    |   |     |  |      | Rc = B |   |
|---------------------------------------------------------------------------------|-------|--|----|---|-----|--|------|--------|---|
| Général PC1 – Id4                                                               | CI    |  | 40 |   |     |  | 0.03 | 0.01   |   |
| Départs PC – D21 x6                                                             | 3x2.5 |  | 16 | C | 4.5 |  |      |        |   |
| Général PC2 – Id4                                                               | CI    |  | 40 |   |     |  | 0.03 | 0.01   |   |
| Départs PC – D21 x6                                                             | 3x2.5 |  | 16 | C | 4.5 |  |      |        |   |
| NI – Dd22                                                                       | 3x2.5 |  | 25 | D | 6   |  | 0.3  | 0.2    | 1 |
| Générale ondulée – I2                                                           | CI    |  | 40 |   |     |  |      |        |   |
| PCO1 – Dd21                                                                     | CI    |  | 20 | C | 6   |  | 0.03 | 0.01   |   |
| Départs PCO – D21 x4                                                            | 3x2.5 |  | 16 | C | 4.5 |  |      |        |   |
| PCO2 – Dd21                                                                     | CI    |  | 20 | C | 6   |  | 0.03 | 0.01   |   |
| Départs PCO – D21 x5                                                            | 3x2.5 |  | 16 | C | 4.5 |  |      |        |   |

## RECEPTEURS – CIRCUITS TERMINAUX

| Logements GAV - N°1            |     |                      |              |                  | Rc = B                  |           |
|--------------------------------|-----|----------------------|--------------|------------------|-------------------------|-----------|
| Matériels<br>Équipements       | Qté | Protection<br>Ir (A) | Isol<br>(MΩ) | Idn/Essai<br>(A) | Continuité<br>B / M / V | Obs<br>N° |
| Coffret GAV n °1 – Général Id2 | 1   | 40                   |              | 0.03/0.02        |                         |           |
| Éclairage                      | 3   | D10                  |              |                  | 3V/B                    |           |
| Prises de courant              | 4   | D16                  |              |                  | 4V/B                    |           |
| Climatiseur AIRWELL            | 1   | /PC                  |              |                  | B                       |           |
| Réfrigérateur WESTPOINT        | 1   | /PC                  |              |                  | B                       |           |
| Logements GAV - N°5            |     |                      |              |                  | Rc = B                  |           |
| Coffret GAV n °5 – Général Id2 | 1   | 40                   |              | 0.03/0.02        |                         |           |
| Éclairage                      | 3   | D10                  |              |                  | 3V/B                    |           |
| Prises de courant              | 4   | D16                  |              |                  | 4V/B                    |           |
| Climatiseur DAIKIN             | 1   | /PC                  |              |                  | B                       |           |
| Réfrigérateur SAMSUNG          | 1   | /PC                  |              |                  | B                       |           |
| Téléviseur SAMSUNG             | 1   | /PC                  |              |                  | CLII                    |           |
| Four TELEFUNKEN                | 1   | /PC                  |              |                  | B                       |           |

# RAPPORT DE VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

N° du rapport : 20240455.22

Trame rapport ENR-04 - Version du 13/01/2023

13/19

## RECEPTEURS – CIRCUITS TERMINAUX

| Logements GAV - N°3            |     |                                  |              |                  | Rc = B                  |           |
|--------------------------------|-----|----------------------------------|--------------|------------------|-------------------------|-----------|
| Matériels<br>Équipements       | Qté | Protection<br>I <sub>r</sub> (A) | Isol<br>(MΩ) | Idn/Essai<br>(A) | Continuité<br>B / M / V | Obs<br>N° |
| Coffret GAV n °3 – Général Id2 | 1   | 40                               |              | 0.03/0.02        |                         |           |
| Éclairage                      | 3   | D10                              |              |                  | 3V/B                    |           |
| Prises de courant              | 4   | D16                              |              |                  | 4V/B                    |           |
| Climatiseur DAIKIN             | 1   | /PC                              |              |                  | B                       |           |
| Logements GAV - N°4            |     |                                  |              |                  | Rc = B                  |           |
| Coffret GAV n °4 – Général Id2 | 1   | 40                               |              | 0.03/0.02        |                         |           |
| Éclairage                      | 3   | D10                              |              |                  | 3V/B                    |           |
| Prises de courant              | 4   | D16                              |              |                  | 4V/B                    |           |
| Climatiseur AIRWELL            | 1   | /PC                              |              |                  | B                       |           |
| Logements GAV - N°2            |     |                                  |              |                  | Rc = B                  |           |
| Matériels<br>Équipements       | Qté | Protection<br>I <sub>r</sub> (A) | Isol<br>(MΩ) | Idn/Essai<br>(A) | Continuité<br>B / M / V | Obs<br>N° |
| Coffret GAV n °2 – Général Id2 | 1   | 40                               |              | 0.03/0.02        |                         |           |
| Éclairage                      | 3   | D10                              |              |                  | 3V/B                    |           |
| Prises de courant              | 4   | D16                              |              |                  | 4V/B                    |           |
| Climatiseur                    | 1   | /PC                              |              |                  | B                       |           |
| Détente / Cuisine (IP21)       |     |                                  |              |                  | Rc = B                  |           |
| ECL                            | 2   | D10                              |              |                  | 2V/B                    |           |
| PC                             | 4   | D16                              |              |                  | 4V/B                    |           |
| Micro-onde FORTEX              | 1   | /PC                              |              |                  | B                       |           |
| Lave linge FORTEX              | 1   | /PC                              |              |                  | B                       |           |
| Sèche linge BELLAVILE          | 1   | /PC                              |              |                  | B                       |           |

# RAPPORT DE VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

N° du rapport : 20240455.22

Trame rapport ENR-04 - Version du 13/01/2023

14/19

## RECEPTEURS – CIRCUITS TERMINAUX

| Hall & Bureaux (IP20)                                  |    |     |  |    | Rc = B |   |
|--------------------------------------------------------|----|-----|--|----|--------|---|
| ECL                                                    | 23 | D10 |  |    | 23V/B  |   |
| BAES                                                   | 4  | D10 |  |    | CLII   | 1 |
| PC                                                     | 24 | D16 |  |    | 24V/B  |   |
| Brasseur d'air                                         | 7  | /PC |  |    | B      |   |
| Climatiseur AIRWELL                                    | 6  | /PC |  |    | B      |   |
| Baie Informatique                                      | 1  | /PC |  |    | B      |   |
| Ensemble informatique AOC / ACER / SAMSUNG / DELL / LG | 11 | /PC |  |    | B      |   |
| Chargeur talkies                                       | 1  | /PC |  |    | B      |   |
| Photocopieur TOSHIBA                                   | 1  | /PC |  | 20 | M      | 2 |
| Broyeur de papier IDEAL / INTIMUS                      | 1  | /PC |  | 20 | M      | 2 |
| Expresso                                               | 1  | /PC |  |    | B      |   |
| Ecran CISCO                                            | 1  | /PC |  |    | B      |   |

# RAPPORT DE VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

N° du rapport : 20240455.22

Trame rapport ENR-04 - Version du 13/01/2023

15/19

## AVIS SUR ARTICLES

"CODE DU TRAVAIL Articles R.4215-3 à R.4215-17, R.4226-5 à R.4226-13 et leurs arrêtés pris pour application, normes applicables"

C : Conforme NC : Non Conforme SO : Sans Objet NV : Non Vérifié

| INSTALLATIONS D'ECLAIRAGE DE SECURITE                                                                   |                                                                                                                                                                                                  |                     |                                   |      |               |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------|------|---------------|
| Articles                                                                                                | Libellé                                                                                                                                                                                          | Arrêté              | Référentiel Normatif              | Avis | N° d'obs. (*) |
| CDT R.4215-17                                                                                           | Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité d'ambiance ou anti panique                                                                                                                  | A.14/12/2011 art 6  |                                   | C    |               |
| CDT R.4215-17                                                                                           | Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité alimenté par une source centralisée                                                                                                         | A.14/12/2011 art 8  |                                   | SO   |               |
| CDT R.4215-17                                                                                           | Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité d'évacuation                                                                                                                                | A.14/12/2011 art 5  |                                   | C    |               |
| CDT R.4215-17                                                                                           | Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité constitué par une installation fixe                                                                                                         | A.14/12/2011 art 2  |                                   | C    |               |
| CDT R.4215-17                                                                                           | Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité par bloc autonome                                                                                                                           | A.14/12/2011 art 9  |                                   | C    |               |
| CDT R.4215-17                                                                                           | Conception et réalisation de l'éclairage de sécurité.                                                                                                                                            | A.14/12/2011 art 1  |                                   | C    |               |
| CDT R.4226-13                                                                                           | État d'entretien et fonctionnement de l'éclairage de sécurité                                                                                                                                    | A.14/12/2011 art 11 |                                   | NC   | N°2           |
| CDT R.4226-13                                                                                           | Présence de lampes de rechange                                                                                                                                                                   | A.14/12/2011 art 12 |                                   | C    |               |
| DISPOSITIONS PARTICULIERES APPLICABLES AUX APPAREILS ELECTRIQUES AMOVIBLES                              |                                                                                                                                                                                                  |                     |                                   |      |               |
| CDT R.4226-12                                                                                           | Raccordement avec la canalisation fixe. Connexion du conducteur de protection avant les conducteurs actifs. Impossibilité de mise sous tension accidentelle du conducteur de protection.         | A.20/12/2011 art 5  | NF C 15-100 Art. 559              | C    |               |
| CDT R.4226-12                                                                                           | Enceintes conductrices exigües                                                                                                                                                                   | A.20/12/2011 art 7  | NF C 15-100 Art. 706              | SO   |               |
| CDT R.4226-12                                                                                           | Choix du matériel en fonction des influences externes                                                                                                                                            | A.20/12/2011 art 3  | NF C 15-100 Art. 512              | C    |               |
| CDT R.4226-12                                                                                           | Tension d'alimentation des appareils amovibles                                                                                                                                                   | A.20/12/2011 art 2  |                                   | C    |               |
| CDT R.4226-12                                                                                           | Réunion ou séparation hors charge de la prise de courant >32A                                                                                                                                    | A.20/12/2011 art 6  | NF C 15-100 Art. 555              | SO   |               |
| CDT R.4226-12                                                                                           | Raccordement des appareils amovibles. Conservation de la continuité du conducteur de protection                                                                                                  | A.20/12/2011 art 5  | NF C 15-100 Art. 543              | C    |               |
| CDT R.4226-12                                                                                           | Raccordement des appareils amovibles. Conservation de la continuité du conducteur de protection                                                                                                  | A.20/12/2011 art 5  | NF C 15-100 Art. 555              | C    |               |
| CDT R.4226-12                                                                                           | Câbles souples de raccordement, prises de courant, prolongateurs et connecteurs                                                                                                                  | A.20/12/2011 art 4  | NF C 15-100 Art. 559              | C    |               |
| CDT R.4226-12                                                                                           | Raccordement avec la canalisation fixe. Connexion du conducteur de protection avant les conducteurs actifs. Impossibilité de mise sous tension accidentelle du conducteur de protection.         | A.20/12/2011 art 5  | NF C 15-100 Art. 559              | C    |               |
| PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX ET EMPLACEMENTS A RISQUE D'EXPLOSION |                                                                                                                                                                                                  |                     |                                   |      |               |
| CDT R.4215-12                                                                                           | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Installations électriques limitées.                                                     |                     | NF C 15-100 Art. 424.1            | SO   |               |
| CDT R.4215-12                                                                                           | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Choix des matériels                                                                     |                     | NF C 15-100 Art. 424.2 Art. 424.3 | SO   |               |
| CDT R.4215-12                                                                                           | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Courant admissible réduit dans les conducteurs                                          |                     | NF C 15-100 Art. 424.4            | SO   |               |
| CDT R.4215-12                                                                                           | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Canalisations non propagatrices de la flamme (catégorie C2).                            |                     | NF C 15-100 Art. 424.5            | SO   |               |
| CDT R.4215-12                                                                                           | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Obturation des caniveaux, caniveaux, conduits, fourreaux, etc. et traversée des parois. |                     | NF C 15-100 Art. 424.7            | SO   |               |
| CDT R.4215-12                                                                                           | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Choix des canalisations                                                                 |                     | NF C 15-100 Art. 424.8-424.14     | SO   |               |
| CDT R.4215-12                                                                                           | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Protection contre les surcharges et les courts-circuits.                                |                     | NF C 15-100 Art. 424.9            | SO   |               |
| CDT R.4215-12                                                                                           | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Protection des circuits par DDR en schémas TT et TN                                     |                     | NF C 15-100 Art. 424.10           | SO   |               |
| CDT R.4215-12                                                                                           | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosions. Conducteurs PEN interdit                                                               |                     | NF C 15-100 Art. 424.11           | SO   |               |

# RAPPORT DE VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

N° du rapport : 20240455.22

Trame rapport ENR-04 - Version du 13/01/2023

16/19

| Articles                                                                                             | Libellé                                                                                                                                                                                                                | Arrêté | Référentiel Normatif          | Avis | N° d'obs. (*) |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|-------------------------------|------|---------------|
| CDT R.4215-12                                                                                        | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Liaisons équipotentielles                                                                                     |        | NF C 15-100 Art. 424.12       | SO   |               |
| CDT R.4215-12                                                                                        | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Dispositif de coupure d'urgence à l'extérieur de l'emplacement dangereux.                                     |        | NF C 15-100 Art. 424.13       | SO   |               |
| CDT R.4215-12                                                                                        | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion. Machines tournantes et transformateurs                                                                        |        | NF C 15-100 Art. 424.15       | SO   |               |
| CDT R.4215-12                                                                                        | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'explosion                                                                                                                |        | NF C 15-100 Art. 554          | SO   |               |
| PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES AUX INSTALLATIONS ELECTRIQUES DES LOCAUX ET EMBLEMENTS A RISQUE D'INCENDIE |                                                                                                                                                                                                                        |        |                               |      |               |
| CDT R.4215-12                                                                                        | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Canalisations non noyées non propagatrices de la flamme (catégorie C2)                                         |        | NF C 15-100 Art. 421-422.1.4  | SO   |               |
| CDT R.4215-12                                                                                        | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Protection DDR en schéma TT et TN                                                                              |        | NF C 15-100 Art. 421-422.1.7  | SO   |               |
| CDT R.4215-12                                                                                        | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Situation des dispositifs de protection                                                                        |        | NF C 15-100 Art. 421-422.1.6  | SO   |               |
| CDT R.4215-12                                                                                        | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Conducteurs PEN interdit                                                                                       |        | NF C 15-100 Art. 424.11       | SO   |               |
| CDT R.4215-12                                                                                        | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Protection des moteurs                                                                                         |        | NF C 15-100 Art. 421-422.1.13 | SO   |               |
| CDT R.4215-12                                                                                        | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Dispositions générales                                                                                         |        | NF C 15-100 Art. 421-422      | SO   |               |
| CDT R.4215-12                                                                                        | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Installations électriques limitées                                                                             |        | NF C 15-100 Art. 421-422.1.1  | SO   |               |
| CDT R.4215-12                                                                                        | Prescriptions spécifiques aux installations électriques des locaux et emplacements à risque d'incendie. Degré de protection des enveloppes                                                                             |        | NF C 15-100 Art. 421-422.1.5  | SO   |               |
| SECTIONS DES CANALISATIONS                                                                           |                                                                                                                                                                                                                        |        |                               |      |               |
| CDT R.4215-6                                                                                         | Choix et mise en oeuvre des canalisations. Section minimale des conducteurs                                                                                                                                            |        | NF C 15-100 Art. 523          | C    |               |
| DISPOSITIFS DE CONNEXION                                                                             |                                                                                                                                                                                                                        |        |                               |      |               |
| CDT R.4215-3                                                                                         | Mesure de protection contre les défauts d'isolement par coupure automatique                                                                                                                                            |        | NF C 15-100 Art. 411.3        | C    |               |
| CDT R.4215-4                                                                                         | Mesure de protection contre les surtensions. Résistance de la prise de terre du neutre                                                                                                                                 |        | NF C 15-100 Art. 442          | C    |               |
| CDT R.4215-4                                                                                         | Mesure de protection contre les surtensions en schéma IT                                                                                                                                                               |        | NF C 15-100 Art. 534          | C    |               |
| CDT R.4215-6                                                                                         | Choix et mise en oeuvre des dispositifs de connexion                                                                                                                                                                   |        | NF C 15-100 Art. 526-559      | C    |               |
| CDT R.4215-6                                                                                         | Choix et mise en oeuvre des dispositifs de connexion                                                                                                                                                                   |        | NF EN 50107-1 Art. 15         | C    |               |
| CDT R.4215-6                                                                                         | Choix et mise en oeuvre des dispositifs de connexion. Connexion des appareils aux installations                                                                                                                        |        | NF C 15-100 Art. 559          | C    |               |
| USAGE DE DIELECTRIQUE LIQUIDE ET TRANSFORMATEUR DE TYPE SEC                                          |                                                                                                                                                                                                                        |        |                               |      |               |
| CDT R.4215-6                                                                                         | Installations où il est fait usage de diélectrique liquide inflammable ou installations renfermant des transformateurs de type sec                                                                                     |        | NF C 15-100 Art. 421          | SO   |               |
| RISQUES D'ECHAUFFEMENTS ET DE BRÛLURE                                                                |                                                                                                                                                                                                                        |        |                               |      |               |
| CDT R.4215-5                                                                                         | Mesure de protection contre les risques d'échauffements et de brûlure.                                                                                                                                                 |        | NF C 15-100 Art. 423-559      | C    |               |
| CDT R.4215-6                                                                                         | Non manœuvre en charge des sectionneurs, prises de courant BT de courant assigné supérieur à 32 A                                                                                                                      |        | NF C 15-100 Art. 536          | C    |               |
| PROTECTION CONTRE LES SURINTENSITES                                                                  |                                                                                                                                                                                                                        |        |                               |      |               |
| CDT R.4215-6                                                                                         | Choix et protections des matériels afin de supporter les effets mécaniques et thermiques produits par les surintensités. Coordination entre les dispositifs de protection contre les surcharges et les courts-circuits |        | NF C 15-100 Art. 533-536      | C    |               |
| CDT R.4215-6                                                                                         | Choix et protections des matériels afin de supporter les effets mécaniques et thermiques produits par les surintensités. Coordination entre les dispositifs de protection contre les surcharges et les courts-circuits |        | NF C 15-100 Art. 435          | NC   | N°3           |
| CDT R.4215-6                                                                                         | Protection des installations contre les surintensités                                                                                                                                                                  |        | NF C 15-100 Art. 430-533      | C    |               |
| CDT R.4215-6                                                                                         | Choix et protections des matériels afin de supporter les effets mécaniques et thermiques produits par les surintensités                                                                                                |        | N<br>F C 15-100 Art. 524-535  | C    |               |

# RAPPORT DE VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

N° du rapport : 20240455.22

Trame rapport ENR-04 - Version du 13/01/2023

17/19

| DISPOSITIONS PARTICULIERES AUX EMPLACEMENTS SPECIAUX            |                                                                                                                                                        |        |                        |      |               |
|-----------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------|------------------------|------|---------------|
| Articles                                                        | Libellé                                                                                                                                                | Arrêté | Référentiel Normatif   | Avis | N° d'obs. (*) |
| CDT R.4215-3                                                    | Mesure de protection contre les chocs électriques dans les piscines et autres bassins                                                                  |        | NF C 15-100 Art. 702   | SO   |               |
| CDT R.4215-3                                                    | Mesure de protection contre les chocs électriques dans les locaux contenant une baignoire ou une douche                                                |        | NF C 15-100 Art. 701   | C    |               |
| PROTECTION CONTRE LES CONTACTS INDIRECTS                        |                                                                                                                                                        |        |                        |      |               |
| CDT R.4215-3                                                    | Mesure de protection contre les défauts d'isolement d'un autotransformateur                                                                            |        | NF C 15-100 Art. 552   | C    |               |
| CDT R.4215-3                                                    | Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Protection des conducteurs actifs                                                                 |        | NF C 15-100 Art. 431   | C    |               |
| CDT R.4215-3                                                    | Mesure de protection contre les défauts d'isolement par isolation double ou renforcée dans ensembles d'appareillage                                    |        | NF C 15-100 Art. 558   | C    |               |
| CDT R.4215-3                                                    | Mesure de protection contre les contacts indirects. Présence tension sur les masses métalliques                                                        |        | NF C 15-100 Art. 612   | C    |               |
| CDT R.4215-3                                                    | Mesure de protection contre les défauts d'isolement assuré par dispositifs différentiel à courant résiduel                                             |        | NF C 15-100 Art. 531   | C    |               |
| CDT R.4215-3                                                    | Mesure de protection contre les défauts d'isolement par liaison équipotentielle supplémentaire                                                         |        | NF C 15-100 Art. 415   | C    |               |
| CDT R.4215-3                                                    | Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Installations de mise à la terre.                                                                 |        | NF C 15-100 Art. 542   | C    |               |
| CDT R.4215-3                                                    | Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Dispositions applicables aux conducteurs de protection                                            |        | NF C 15-100 Art. 543   | C    |               |
| Articles                                                        | Libellé                                                                                                                                                | Arrêté | Référentiel Normatif   | Avis | N° d'obs. (*) |
| CDT R.4215-3                                                    | Mesure de protection contre les défauts d'isolement en aval des transformateurs d'enseigne HT.                                                         |        | NF EN 50107-1 Art. 10  | C    |               |
| CDT R.4215-3                                                    | Mesure de protection contre les défauts d'isolement par isolation double ou renforcée                                                                  |        | NF C 15-100 Art. 412   | C    |               |
| CDT R.4215-3                                                    | Mesure de protection contre les défauts d'isolement par coupure automatique de l'alimentation                                                          |        | NF C 15-100 Art. 411.3 | C    |               |
| CDT R.4215-3                                                    | Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Dispositions applicables aux conducteurs de protection                                            |        | NF C 15-100 Art. 544   | C    |               |
| CDT R.4215-3                                                    | Mesure de protection contre les défauts d'isolement par liaison équipotentielle                                                                        |        | NF EN 50107-1 Art. 8   | C    |               |
| CDT R.4215-3                                                    | Mesure de protection contre les défauts d'isolement. Installations de mise à la terre fonctionnelle.                                                   |        | NF C 15-100 Art. 545   | C    |               |
| CDT R.4215-3                                                    | Mesure de protection contre les défauts d'isolement par coupure automatique de l'alimentation en schéma IT                                             |        | NF C 15-100 Art. 411.6 | SO   |               |
| CDT R.4215-3                                                    | Mesure de protection contre les contacts indirects par très basse tension de sécurité (TBTS) ou de protection (TBTP)                                   |        | NF C 15-100 Art. 414   | C    |               |
| CDT R.4215-4                                                    | Mesure de protection contre les surtensions en schéma IT                                                                                               |        | NF C 15-100 Art. 534   | SO   |               |
| CDT R.4215-4                                                    | Mesure de protection contre les surtensions. Résistance de la prise de terre du neutre                                                                 |        | NF C 15-100 Art. 442   | C    |               |
| PROTECTION CONTRE LES CONTACTS DIRECTS                          |                                                                                                                                                        |        |                        |      |               |
| CDT R.4215-3                                                    | Mesure de protection contre les contacts directs par isolation, obstacle ou éloignement dans local de service électrique                               |        | NF C 15-100 Art. 781   | C    |               |
| CDT R.4215-3                                                    | Mesure de protection contre les contacts directs par isolation, obstacle ou éloignement                                                                |        | NF EN 50107-1 Art. 14  | C    |               |
| CDT R.4215-3                                                    | Mesure de protection contre les contacts directs par séparation électrique                                                                             |        | NF C 15-100 Art. 413   | C    |               |
| CDT R.4215-3                                                    | Mesure de protection contre les contacts directs par isolation, obstacle ou éloignement Présence d'un manchon isolant sur l'électrode de l'enseigne HT |        | NF EN 50107-1 Art. 7   | C    |               |
| CDT R.4215-3                                                    | Mesure de protection complémentaire contre les contacts directs des cordons chauffants                                                                 |        | NF C 15-100 Art. 559.5 | C    |               |
| CDT R.4215-3                                                    | Mesure de protection contre les contacts directs par isolation, obstacle ou éloignement                                                                |        | NF C 15-100 Art. 410   | C    |               |
| CDT R.4215-3                                                    | Mesure de protection contre les contacts directs; Absence de partie active accessible aux travailleurs                                                 |        | NF C 15-100 Art. 411.2 | C    |               |
| CDT R.4226-5<br>R.4226-7                                        | Maintien en état de conformité des installations électriques. Bon fonctionnement des dispositifs différentiels et/ou contrôleur permanent d'isolement  |        | NF C 15-100 Art. 612.6 | C    |               |
| CDT R.4226-5<br>R.4226-7                                        | Maintien en état de conformité des installations électriques. Isolement des canalisations                                                              |        | NF C 15-100 Art. 612.3 | C    |               |
| VOISINAGE ENTRE INSTALLATIONS DE DOMAINES DE TENSION DIFFERENTS |                                                                                                                                                        |        |                        |      |               |
| CDT R.4215-4                                                    | Mesure de protection contre les surtensions. Voisinage entre installations de domaines de tension différents                                           |        | NF C 15-100 Art. 528   | C    |               |

# RAPPORT DE VÉRIFICATION DES INSTALLATIONS ÉLECTRIQUES

N° du rapport : 20240455.22

Trame rapport ENR-04 - Version du 13/01/2023

18/19

| LOCAUX OU EMPLACEMENTS DE SERVICE ELECTRIQUE                |                                                                                                                                        |               |                            |      |               |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|----------------------------|------|---------------|
| Articles                                                    | Libellé                                                                                                                                | Arrêté        | Référentiel Normatif       | Avis | N° d'obs. (*) |
| CDT R.4215-13                                               | Locaux ou emplacements de service électrique. Conditionnement et ventilation                                                           |               | NF C 15-100 Art. 781.5.3   | C    |               |
| CDT R.4215-13                                               | Locaux ou emplacements de service électrique. Distances minimales à respecter dans les passages                                        |               | NF C 15-100 Art. 781.4     | C    |               |
| CDT R.4215-13                                               | Locaux ou emplacements de service électrique. Éclairage de sécurité                                                                    |               | NF C 15-100 Art. 781.5.4   | C    |               |
| SECTIONNEMENT ET COUPURE D'URGENCE                          |                                                                                                                                        |               |                            |      |               |
| CDT R.4215-7                                                | Sectionnement                                                                                                                          |               | NF C 15-100 Art. 462-536   | C    |               |
| CDT R.4215-7                                                | Sectionnement. Division des installations                                                                                              |               | NF C 15-100 Art. 314       | C    |               |
| CDT R.4215-7                                                | Sectionnement groupe électrogène                                                                                                       |               | NF C 15-100 Art. 551       | C    |               |
| CDT R.4215-8                                                | Coupure d'urgence                                                                                                                      |               | NF C 15-100 Art. 463-536   | C    |               |
| IDENTIFICATION                                              |                                                                                                                                        |               |                            |      |               |
| CDT R.4215-10                                               | Identification des circuits, et des appareillages - Adéquation, schémas/réalisation                                                    |               | NF C 15-100 Art. 514.1     | NC   | N°4           |
| CDT R.4215-10                                               | Repérage des conducteurs (neutre, PE et PEN)                                                                                           |               | NF C 15-100 Art. 514.3     | C    |               |
| CDT R.4215-10                                               | Identification du cheminement des canalisations enterrées                                                                              |               | NF C 15-100 Art. 514.2     | C    |               |
| CONFORMITE AUX NORMES ET MAINTIEN EN ETAT DE CONFORMITE     |                                                                                                                                        |               |                            |      |               |
| CDT R.4215-16                                               | Conformité aux normes des matériels ayant une fonction de sécurité                                                                     |               | NF C 15-100 Art. 511       | C    |               |
| CDT R.4226-5<br>R.4226-7                                    | Maintien en état de conformité des installations électriques. Dispositions concernant l'entretien de l'installation (état du matériel) |               | NF C 15-100 Art. 512.2-522 | C    |               |
| CDT R.4226-5<br>R.4226-7                                    | Maintien en état de conformité des installations électriques. Fixation des canalisations                                               |               | NF C 15-100 Art. 521- 529  | C    |               |
| FIXATION, MODE DE POSE                                      |                                                                                                                                        |               |                            |      |               |
| CDT R.4215-11                                               | Fixation et état mécanique apparent des luminaires                                                                                     |               | NF C 15-100 Art. 559       | C    |               |
| CDT R.4215-11                                               | Fixation et état mécanique apparent des matériels                                                                                      |               | NF EN 50107-1 Art. 4       | C    |               |
| CDT R.4215-11                                               | Fixation et état mécanique apparent des matériels                                                                                      |               | NF C 15-100 Art. 530       | C    |               |
| CDT R.4215-9                                                | Mode de pose des canalisations. Voisinage avec des canalisations non électrique                                                        |               | NF C 15-100 Art. 528       | C    |               |
| CDT R.4215-9                                                | Mode de pose des canalisations. Obturation des percements (planchers, murs, parois, etc.)                                              |               | NF C 15-100 Art. 527       | C    |               |
| CDT R.4215-9                                                | Mode de pose des canalisations                                                                                                         |               | NF C 15-100 Art. 521- 529  | C    |               |
| CONDITIONS D'INFLUENCES EXTERNES                            |                                                                                                                                        |               |                            |      |               |
| CDT R.4215-11                                               | Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes (parc de caravanes, marinas).                                            |               | NF C 15-100 Art. 708-709   | SO   |               |
| CDT R.4215-11                                               | Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes (installations de chantiers)                                             |               | NF C 15-100 Art. 704       | SO   |               |
| CDT R.4215-11                                               | Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes dans les établissements agricoles                                        |               | NF C 15-100 Art. 705       | SO   |               |
| CDT R.4215-11                                               | Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes dans les piscines et autres bassins                                      |               | NF C 15-100 Art. 702       | SO   |               |
| CDT R.4215-11                                               | Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes dans les saunas.                                                         |               | NF C 15-100 Art. 703       | SO   |               |
| CDT R.4215-11                                               | Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes.                                                                         |               | NF C 15-100 Art. 512-522   | C    |               |
| CDT R.4215-11                                               | Adaptation des matériels aux conditions d'influences externes dans les locaux contenant une baignoire ou une douche                    |               | NF C 15-100 Art. 701       | C    |               |
| CDT R.4226-5<br>R.4226-7                                    | Maintien en état de conformité des installations électriques. Dépoussiérage                                                            |               | NF C 15-100 Art. 512-522   | C    |               |
| CONCEPTION ET MISE EN ŒUVRE                                 |                                                                                                                                        |               |                            |      |               |
| CDT R.4215-11                                               | Conception et mise en œuvre des installations en fonction de leur domaine de tension.                                                  |               | NF EN 50107-1 Art. 9       | C    |               |
| CDT R.4215-11                                               | Conception et mise en œuvre des installations en fonction de leur domaine de tension.                                                  |               | NF EN 50107-1 Art. 9       | C    |               |
| CDT R.4215-11                                               | Conception et mise en œuvre des installations en fonction de leur domaine de tension.                                                  |               | NF C 15-100 Art. 512-555   | C    |               |
| CDT R.4215-11                                               | Entretien et maintenance des installations                                                                                             |               | NF C 15-100 Art. 663       | NC   | N°5           |
| REGLEMENT DE SECURITE des ERP DE 5 <sup>ème</sup> Catégorie |                                                                                                                                        |               |                            |      |               |
| PE 24§1                                                     | Éclairage, signalisation                                                                                                               | A. 22/06/1990 |                            | C    |               |
| PE 24§2                                                     | Éclairage, signalisation                                                                                                               | A. 22/06/1990 |                            | C    |               |
| PE 36                                                       | Éclairage de sécurité                                                                                                                  | A. 22/06/1990 |                            | C    |               |

(\*) En cas de vérifications initiales les versions des normes utilisées sont indiquées. En cas de vérifications périodiques les versions utilisées seront fonction de la date de réalisation des installations. Vous reportez à notre feuillet « récapitulatif des observations » pour le développement et la localisation de l'anomalie.

SYNOPTIQUE DE L'INSTALLATION ELECTRIQUE EN BASSE TENSION

ANTILLES PRÉVENTION INSPECTION

EDF

Distribution ☐ Mono ☒ TRI  
Tension réseau : ☐ 230V ☒ 400V  
Schéma de liaison : TT

Icc : ☐ Ik2 ☒ Ik3 ☒ : 3kA  
Puissance : 18 kVA  
Schéma de liaison : TT



GE

Distribution ☐ Mono ☒ TRI  
Tension réseau : ☐ 230V ☒ 400V  
Puissance : 30 kVA  
Schéma de liaison : TNS



Armoire générale  
3kA Icc max



Armoire Annexe  
3kA Icc max